3. 非保修范围：
   a. 未按照说明书要求进行安装、使用或维护造成的损坏；
   b. 未按照电气图正确接线造成的损坏；
   c. 非专业人员进行零部件检修造成的损坏；
   d. 无发票及保修凭证；
   e. 保修卡上的型号及编号与产品不符或涂改的；
   f. 因不可抗拒力造成的损坏。
4. 超过保修期的产品维护或更换产品配件，本公司或当地销售机构酌情收取成本费。

二、售后服务

如果您有任何问题需要咨询或者需要服务，请与本公司在当地的代理商或特约维修单位进行联系，台达电子(东莞)有限公司本着"用户至上"的原则为您服务。

保修卡

客户姓名：_____

联系电话：_____

地　　址：_____

产品型号：_____

购买日期：_____

发票号码：_____

维修记录表

维修日期	问题描述	维修记录	维修员

公司地址：广东省东莞市石碣镇鹤田夏高新科技园区振园路台达工业区
E-Mail:Deltach.ventilation@deltaww.com
传真：86-769-8663-1589
客户免费电话:400-930-8008

凉风扇
安装与使用说明书

执行标准　GB4706.1
GB4706.27
GB4343.1
GB17625.1

凉风扇说明书

温馨提示

- 非常感谢您使用台达品牌凉风扇产品！
- 在安装、使用前请务必仔细阅读本说明书，特别是安装注意事项！
- 阅读后请妥善保存，以备查阅！

台达电子(东莞)有限公司

产品技术参数

产品型号	电压(V)	频率(Hz)	额定功率(W)		净重（Kg）
			高档	低档	
BPT30CX-F	220~	50	20	6	2.0

安装注意事项

■ 必须由专业人员进行安装，必须牢固的安装产品。



■ 根据电气规程进行接线。



■ 箱体不要接触其他物体。



防止产生震动及噪声

■ 请勿安装在高温场所。



■ 请勿用于油烟处理。



■ 请设置通风口。



■ 请勿安装在倾斜的天花板上。



■ 本产品的最低面至地面距离不小于2.3m。



防止意外

维护、保养和服务

维护和保养：

1、维护前请切断电源（火线、零线都要断开）。
2、待各零件充分冷却后再进行清洁工作。
3、清洁表面时，请不要将水溅入开关和主机内。
4、清洁时应用中性清洁及软布轻轻擦拭面板。
5、不可用汽油或有腐蚀的化学试剂清洁机器的零部件，不能用高于60℃热水浸洗塑胶件。
6、清洁后，请确认各零件充分干燥后才开机。

建议6~12月更换一次过滤网(根据实际环境使用情况更换过滤网)，更换方法如下：

*必须先断开电源开关；
1)．从吊顶天花上轻轻取下过滤网组件；
2)．从过滤网组件中取出过滤网，更换新过滤网；
3)．将更换后的过滤网组件卡入面板中；
4)．通电运行。



取出过滤网组件　　取出过滤网，更换新过滤网　　装回过滤网组件

装回过滤网组件步骤如下：
1. 将过滤网组件放回面板中；
2. 过滤网组件和面板有磁铁，所以自动贴合

服务：

一、保修

1. 保修期限：自购买之日起，本产品实行二年保修。
2. 保修范围：按说明书要求进行安装或使用中出现的问题。

使用操作说明

开关使用与功能说明：

1. 开机：按键指示开，开启凉风功能；

2. 关机：按键指示关，关闭凉风功能；

3. 高档：开启高档凉风功能；

4. 低档：开启低档凉风功能；



双键开关

开关接线示意图



故障与对策

如果本产品运转不正常，请检查下列内容：

症状	可能的原因	解决方案
产品不工作	供电中断	检查产品供电是否正常
吹风风量变小	活性炭过滤网堵塞严重	清洗或更换滤网
振动/噪音大	产品安装不牢靠	调整安装
	产品与其它物件接触引起共振	检查、调整
	吸入异物	检查、清洁
	扇叶变形	请联系经销商

安装安全注意事项

符号解释

⃠ 表示必须禁止的行为　❗ 表示必须实施的行为　⚠ 表示必须注意的行为

⚠ 本产品必须由专业人员进行安装；务必使用220V~50Hz的独立电源；

⚠ 安装本产品前必须检测和确认地线接线安全可靠，并不能带电，否则请不要安装与使用；

⚠ 安装本产品时必须安装一个额定负载能力不小于250V/10A，触点开距不小于3mm的电源全极开关；

⚠ 必须使用符合国家标准的电源软线，且导线截面不小于0.75mm ；

⚠ 本产品必须在带有CCC认证的漏电保护开关下使用；

⚠ 确保电源线安装到位、可靠，否则可能产生电火花，引起火灾；

⚠ 本产品必须安装在离地面的高度至少2.3m的位置上；

⚠ 拆下防护外壳前，必须确保风扇与电源断开；

⃠ 必须避免室外燃气、烟气、可燃气体等通过本产品回流到室内；避免本产品被水淋湿；

⃠ 安装与维护时，禁止带电操作；禁止使用破损的电源软线；

⃠ 禁止私自对本产品进行改造；禁止将本产品安装在电源插座下使用。

电气联接（仅供专业人士安装时参考用）



产品安装方法

1. 打开龙骨卡扣安装包，取出龙骨卡扣按图示位置固定好，减震棉贴于卡扣旁边。



2. 拆下邻近几块集成吊顶扣板，大小满足安装操作所需空间。



3. 将主机上的四个龙骨卡扣对准三角龙骨放下并卡紧。



4. 电源线的连接

需要专业的电工人员进行操作；
按<电气联接图>连接外部电源;将电源引线可靠固定与机器出线连接上；

警告
接线前必须断开电源！

5. 面板的安装,参考下图：
将面板风口对准主机出风口，卡入三角龙骨中，使面板贴紧天花板；

＊ 安装面板前必须先断开全极开关！



6. 推动整机使面板紧贴集成吊顶扣板；参考下图。



产品安装方法（续）

7. 装回拆下的集成吊顶扣板。



8. 参照说明书及电气图，检测各功能是否正常。

使用安全注意事项

在使用本产品前，请仔细阅读以下事项并严格遵照执行，以免发生意外。

- 禁止自行对本产品进行拆解与改造！
- 禁止用水直接喷射本产品！
- 当发生燃气泄漏时，禁止开启本产品！
- 请不要使用汽油、酒精、天那水或其它易燃化学品对本产品进行清洁！
- 请不要用钢丝或其它硬物清洗本产品！
- 请不要清洁加热部件，不要让水进入电机及电子部件！
- 本产品使用环境温度为-10～+40℃！
- 清洁本产品时请断开电源！

装箱清单

序号	品名/规格	数量
1	主机	1
2	面板	1
3	开关	1
4	合格证	1

序号	品名/规格	数量
5	使用说明书(含保修卡)	1
6	龙骨卡扣	4
7	EVA减震条	4
8	螺丝	4